

K-moduulin kysymyksiä ja vastauksia

K3407

Aihealue:

14000-14350 kHz eli 20 metrin radioamatöörialue

Oikeita väittämiä:

- + Oikein (34037) Radioamatöörit saavat työskennellä taajuuskaistalla 14250 - 14350 kHz.
- + Oikein (34030) Radioamatöörit saavat työskennellä sähkötyksellä taajuuskaistalla 14000 - 14350 kHz.
- + Oikein (34128) IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaisesti taajuuskaista 14000 - 14070 kHz on varattu vain sähkötysliikenteelle.
- + Oikein (34146) IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaisesti taajuuskaista 14101 - 14350 kHz on varattu puhe- ja sähkötysliikenteelle.

Vääriä väittämiä ja miksi ne ovat väärin!

Seuraavassa on tähän aihealueeseen liittyviä vääriä väittämiä. Väärien väittämien oppiminen tai lukeminen saattaa olla vaarallista, jos et varmasti samalla lue ja ymmärrä myös oikeaa vastausta. Joskus saattaa olla turvallisin lukea väärän vastauksen selitys vain, jos harjoituskokeessa olet vastannut kysymykseen väärin!

- Väärin (34069) Perusluokan radioamatööri ei saa liikennöidä taajuuskaistalla 14010 - 14040 kHz. Tämä väite on väärä!

(34069) Oikea vastaus:

Sekä perusluokan että yleisluokan radioamatöörit saavat työskennellä taajuusalueella 14000-14350 kHz (20 m).

- Väärin (34129) IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaisesti taajuuskaista 14000 - 14100 kHz on varattu vain sähkötysliikenteelle. Tämä väite on väärä!

(34129) Oikea vastaus:

IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaisesti taajuuskaista 14000 - 14070 kHz on varattu vain sähkötysliikenteelle sekä 14070-14100 kHz sähkötyksen lisäksi myös digiliikenteelle.

IARU:n taajuusjakotaulukko:

**14000 - 14060 200 CW, contest preferred,
14055 kHz - QRS Centre of Activity**

**14060 - 14070 200 CW,
14060 kHz - QRP Centre of Activity**

14070 - 14089 500 Narrow band modes - digimodes

**14089 - 14099 500 Narrow band modes - digimodes,
automatically controlled data stations
(unattended)**

14099 - 14101 IBP, exclusively for beacons

**14101 - 14112 2700 All modes - digimodes, automatically
controlled data stations (unattended)**

14112 - 14125 2700 All modes

**14125 - 14300 2700 All modes, SSB contest preferred,
14130 kHz - Digital Voice Centre of Activity
14195 kHz $\pm$ 5 kHz - Priority for Dxpeditons
14230 kHz - Image Centre of Activity
14285 kHz - SSB QRP Centre of Activity**

**14300 - 14350 2700 All modes,
14300 kHz - Global Emergency centre of activity**

- Väärin (34147) IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaisesti taajuuskaista 14040 - 14350 kHz on varattu puhe- ja sähkötysliikenteelle. Tämä väite on väärä!

(34147) Oikea vastaus:

IARU:n taajuusjakosuosituksen mukaisesti taajuuskaista 14000 - 14070 kHz on varattu vain sähkötysliikenteelle sekä 14070-14100 kHz sähkötyksen lisäksi myös digiliikenteelle.

Katso yllä oleva taajuusjakotaulukko.