




BANDIJAKO 2025



MF ja HF-TAAJUUEDET (lyhyet aallot)

160 m LSB (pri/sec) **1.8 MHz**

Tehot: 1810-1850 120W/1500W, 1850-2000 15 W
 Keskitäjä 1.836 CW-QRP. OH-rinkulat yleensä 1.846/1.873
 FT8 1.840 - PSK 1.838 - JT65 1.838 - JT9 1.839

80 m LSB (pri) **3.5 MHz**

Keskitäjä: 3.555 QRS - 3.560 QRP - 3.690 QRP - 3.735 SSTV
 Etusija DX-työskentelyllä: 3.500-3.510 ja 3.775-3.800.
 Hätäliliikenne 3.760. OH-liikenne yleensä 3.670-3.750
 FT8 3.573 - PSK 3.580 - JT65 3.570 - JT9 3.572

60 m USB (sec) **5 MHz**

5.351,5 - 5.354 CW ja digi <200 Hz. 5.366-5.366,5 <20 Hz
 5.354-5.366: USB-kanavasuositus 5354-5357-5360-5363 kHz
 Suurin teho kaikissa luokissa 15 W e.i.r.p. FT8 5.357 kHz

40 m LSB (pex) **7 MHz**

Keskitäjä: 7.030 QRP - 7.090 QRP - 7.165 SSTV - 7.070 DV
 Hätäliliikenne Reg 1. 7.110. Kilpailut 7060-7100 ja 7130-7200
 Etusija DX-työsk: 7.175-7.200
 FT8 7.074 - PSK 7.040 - JT65 7.075 - JT9 kHz 7.078

30 m "WARC" (sec) **10 MHz**

Puheliikenne ei sallittua. Kaistanleveys <1 kHz
 Keskitäjä: 10.116 CW-QRP
 (Sec) Radioamatööriviestintä ei saa häiritä muuta viestintää
 FT8 10.136 - PSK 10.141 - JT65 10.138 - JT9 10.140

20 m USB (pex) **14 MHz**

Keskitäjä: 14.055 CW QRS - 14.060 CW QRP - 14.130 DV -
 14.230 SSTV - 14.285 SSB-QRP.
 Yleinen DX-ped.taaj 14.195 ±5. Kv. hätäliliikenne 14.300
 OH-tapaamistaaj 14.267. IBP-majakat 14.099-14.101
 FT8 14.074 - PSK 14.070 - JT65 14.076 - JT9 14.078

17 m "WARC" USB (pex) **18 MHz**

Keskitäjä: 18.086 CW QRP - 18.130 SSB QRP - 18.150 DV
 Kv. Hätäliliikenne 18.160. "WARC"-bandeilla kilpailut kielletty.
 IBP-majakat 18.099 -18.111
 FT8 18.100 - PSK 18.098 - JT65 18.102 - JT9 18.104

15 m USB (pex) **21 MHz**

Keskitäjä: 21.055 CW-QRS - 21.060 CW-QRP -
 21.180 Digi Voice (DV) - 21.285 SSB-QRP - 21.340 SSTV.
 Kv. hätäliliikenne 21.360. IBP-majakat 21.149 -21.151
 * 21.110 - 21.120 kaikki modet mutta ei SSB.
 FT8 21.074 - PSK 21.070 - JT65 21.076 - JT9 21.074

12 m "WARC" USB (pex) **24.9 MHz**

Keskitäjä: 24.906 CW-QRP - 24.950 SSB-QRP/ 24.960 kHz
 Digi Voice (DV). "WARC"-bandeilla kilpailut kielletty
 IBP-majakat 24.929-24.931
 FT8 24.915 - PSK 24.920 - JT65 24.917 - JT9 24.919

10 m USB (pex) **28 MHz**

Keskitäjä: 28.055 CW-QRS - 28.060 CW-QRP - 28.330 Digi
 Voice (DV) - 28.360-SSB QRP - 28.680 SSTV
 Majakka-alue 28.190-28.225. IBP-majakat 28.199-28.201
 29.600 FM-kutsutaajuus, 29.610 simplextoistimet
 FT8 28.074 - PSK 28.070/28.120 - JT65 28.076 - JT9 28.078

VHF/UHF-TAAJUUEDET

6 m USB (pri/sec) **50 MHz**

Keskit: 50.050-CW : 50.090-CWDX: 50.110-SSBDX: 50.150-SSB
 50.100-50.130 vain DX - 50.100-50.230 vain CW/SSB
 50.100-50.500 CW, SSB, digi - 50.400,5-50.401,5 majakat
 50.500-54.000 kHz kaikki modet: SSTV, MM ym. Erikoiskaistoja
 FT8 50.313/50.323 - PSK 50.305 - JT65 50.310 - JT9 50.312

4 m USB (sec) **70 MHz**

70.090-70.100 majakat - 70.154 FT8 -70.200 CW/SSB-kutsutaajuus
 70.260 AM/FM-kutsutaajuus - 70.300-70.500 ei käytössä Suomessa

2 m USB (pex) **144 MHz**

FM Toistinasemakanavat

144.000 - .025	Kaikki lähetteet	145.600	RV48	145.000
144.025 - .100	Vain CW	145.6125	RV49	145.0125
144.100 - .150	CW, digi, EME	145.625	RV50	145.025
144.150 - .400	CW, SSB, digi	145.6375	RV51	145.0375
144.400 - .490	CW, digimodet	145.650	RV52	145.050
144.491 - .493	Digi, majakat	145.6625	RV53	145.0625
144.500 - .794	Kaikki modet	145.675	RV54	145.075
144.794 - .9625	Digimodet	145.6875	RV55	145.0875
144.975 -145.194	Toistimet sisään	145.700	RV56	145.100
145.194 - .206	Avaruusliikenne	145.7125	RV57	145.1125
145.206 - .5625	FM-kanavat	145.725	RV58	145.125
145.575 - .7935	Toistimet ulotulo	145.7375	RV59	145.1375
145.794 - .806	Avaruusliikenne	145.750	RV60	145.150
145.806 - 146.000	Kaikki modet	145.7625	RV61	145.1625
		145.775	RV62	145.175
		145.7875	RV63	145.1875

144.050 CW-kutsutaajuus
 144.174 FT8. 144.170 FT4
 144.300 SSB-kutsutaajuus
 144.500 SSTV-kutsutaajuus

144.600 RTTY-kutsutaajuus
 144.800 APRS
 145.500 FM-kutsutaajuus

70 cm USB (pri) **432 MHz**

Toistinkanavat

432.000-432.100	CW, digi	434.600	RU368
432.100-432.400	CW, SSB, digi	434.625	RU370
432.400-432.490	CW ja majakat	434.650	RU372
432.191-432.193	Kokeellinen digi	434.675	RU374
432.500-432.975	Kaikki modet	434.700	RU376
433.000-433.375	Toistimet sisään	434.725	RU378
433.400-433.575	FM-kanavat	434.750	RU380
433.600-434.000	Kaikki modet	434.775	RU382
434.000-434.594	Kaikki modet	434.800	RU384
434.594-434.981	Kaikki modet, FM	434.825	RU386
435.000-438.000	Satelliitit ja ATV	434.850	RU388
		434.875	RU390
432.050	CW-aktiviteetin keskitäjä	434.900	RU392
432.200	SSB-aktiviteetin keskitäjä	434.925	RU394
432.500	Uusi APRS-taajuus	434.950	RU396
432.174	FT8	432.170	FT4
433.400	SSTV (FM/AFSK)	434.975	RU398
433.500	FM-kutsutaajuus		
432.5125	-.5875 Digitoistimet sisään (-2,0MHz),	434.5125	-.5875 ulos
432.600	-.975 FM-toistimet sisään (-2,0MHz),	434.600	-.975 ulos
434.400	-.4875 Digipuhesimplex	(-5.0 MHz)	438.0625 - .1625

ulos